

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Podrobne specifikacije Canon PIXMA TR150 z baterijo

Splošne specifikacije

Funkcije

Wi-Fi, tiskanje, oblak

Specifikacije tiskalnika

Ločljivost tiskanja

Do 4800 x 1200 dpi¹

Tehnologija tiskanja

2 kartuši s črnilom: črna (pigmentno črnilo BK) in barvna (BK, C, M, Y)
Brizgalne tiskalne glave FINE
Sistem ChromaLife100

Hitrost črno-belega tiskanja

pribl. 9,0 slik na minuto²

Hitrost barvnega tiskanja

pribl. 5,5 slike/min³

Hitrost tiskanja fotografij

10 x 15 cm brez obrobe: približno 53 sekund⁴

Tiskanje brez obrobe

Da (A4, LTR, 4" x 6",5" x 7",7" x 10", 8" x 10", 5" x 5", 3,5" x 3,5")⁵

Obojestransko tiskanje

Ročno upravljanje

Kartuše in izkoristki

Standardne kartuše s črnilom

Črna PGI-35

Barvna CLI-36

Izkoristek kartuš (navadni papir)

Barvni dokument velikosti A4⁶

PGI-35, pigmentna črna: 200 strani

CLI-36, barvno: 260 strani

* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Izkoristek kartuš (tiskanje fotografij)

Fotografija velikosti 10 x 15 cm⁷

PGI-35, pigmentna črna: 7113 fotografij*

CLI-36, barvno: 102 fotografij

* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Opora za papir

Vrste papirja

Navadni papir

Papir za visoko ločljivost Canon (HR-101N)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canonov papir za "vsakodnevno uporabo" (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Mat papir za obojestransko tiskanje Canon (MP-101D)

Ovojnice

Odstranljive fotografske nalepke (RP-101)

Magnetni fotografski papir (MG-101)

Največja vhodna kapaciteta za papir

Zadnji pladenj: največ 50 listov (navadni papir)

Velikosti papirja

Zadnji pladenj: A4, A5, B5, LTR, LGL, ovojnice (DL, COM10), kvadrat (5" x 5", 3,5" x 3,5"), velikost kartice (91 x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10"

[Velikost po meri]

širina od 55 mm do 215,9 mm, dolžina od 89 mm do 676 mm

Teža papirja

Zadnji pladenj: navadni papir: 64–105 g/m²

Poseben papir Canon: največja teža papirja : pribl. 275 g/m²
(Svetleč fotografski papir Plus II PP-201)

Splošno

Display

Zaslona OLED (črno-bel) velikosti 1,44"/3,6 cm

Standardni vmesnik

Hi-Speed USB (USB tip C)

Brezžična povezava IEEE802.11 b/g/n/a⁸

Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz, 5 GHz EU (Območje EU in Velike Britanije)

Neposredni način ne more uporabljati pasu 5 GHz.

Brezžični vmesnik PictBridge⁹

Mobilne aplikacije (iOS®/ANDROID™)

Program Canon PRINT¹⁰

Program Easy-PhotoPrint Editor¹¹

Program Message In Print¹²

Funkcije tiskalnika

Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor¹³

PIXMA Cloud Link¹⁴

Vtičnik Canon Print Service (Android)¹⁵

Apple AirPrint¹⁶

Neposredna brezžična povezava¹⁷

Mopria (Android)¹⁸

Pametni pomočnik in podpora za avtomatizacijo

Amazon Alexa™²⁰

Google Assistant™²¹

Združljivost OS

Chrome OS

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.

V naslednjih operacijskih sistemih so na voljo gonilnik tiskalnika, orodje IJ Printer Assistant Tool in pripomoček IJ Network Device Setup Utility.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OS X 10.11.6, od macOS 10.12 do macOS 10.15

Operaciji sistemi za mobilne naprave: iOS®, Android™, Windows 10 Mobile

Minimalne sistemske zahteve

Windows: 2,0 GB ali več

Mac: 1,0 GB ali več

Opomba: za namestitev priložene programske opreme. Zahtevani potrebni prostor na trdem disku.

Zaslona: 1024 x 768 XGA

Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika

Orodje IJ Printer Assistant

Easy-PhotoPrint Editor (prenos)

Fizične lastnosti

Teža

pribl. 2,3 kg

Dimenzije (Š x G x V)

Pribl. 322 x 185 x 66 mm

Ravni hrupa

pribl. 40,5 dB (A)²²

Temperatura za delovanje

Od 5 do 35 °C

Vlažnost za delovanje

Od 10 do 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

100–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,3 W

Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 1,1 W

Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,7 W

Čas za vklop stanja pripravljenosti: 3 minute

Tiskanje: približno 8 W²³

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)

0,24 kWh²⁴

PRENOSNA BATERIJA

Vrsta

Litij-ionska

Raven napetosti

10,8 V DC, 2170 mAh

Čas polnjenja (ure)

pribl. 2 uri 20 minut (adapter za izmenični tok)

pribl. 5 ur (USB 1,5 A)

Indikator LED ostanka

LED 4 koraki

Strani za tiskanje

pribl. 330 listov (povezava USB z računalnikom)²⁵

Običajne omejitve odgovornosti

Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez obvestila.

Hitrost tiskanja je odvisna od konfiguracije sistema, vmesnika, programske opreme, zapletenosti dokumentov, načina tiskanja, zapoljenosti strani, vrste papirja itd.

Izkoristek črnila je odvisen od natisnjenih besedil/fotografij, uporabljene programske opreme, načina tiskanja in vrste uporabljenega papirja. Za informacije o izkoristku glejte www.canon-europe.com/ink/yield.

Vse znamke in imena izdelkov so blagovne znamke njihovih proizvajalcev.

Microsoft, Windows in logotip Windows so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

1. Kapljice črnila se lahko nanašajo z natančnostjo 1/4800 palca.
2. Hitrost tiskanja dokumentov velikosti A4 na navaden papir je izmerjena glede na povprečje pisarniškega testa ESAT v skladu s standardom ISO/IEC 24734.
3. Hitrost tiskanja dokumentov velikosti A4 na navaden papir je izmerjena glede na povprečje pisarniškega testa ESAT v skladu s standardom ISO/IEC 24734.
4. Hitrost tiskanja fotografij temelji na privzeti nastavitvi z uporabo standarda ISO/JIS-SCID N2 na Canonov svetleči fotografski papir Plus II in ne vključuje časa obdelave podatkov v gostiteljskem računalniku.
5. Tiskanje brez obrobe NI mogoče pri teh vrstah papirja: ovojnica, papirju za visoko ločljivost, nalepkah za majice, fotografskih nalepkah
6. Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa, ki temelji na grafikonu ISO/IEC 24712 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z zamenjavo po začetni nastavitvi.
7. Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa, ki temelji na grafikonu ISO/IEC 29103 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z zamenjavo po začetni nastavitvi.
8. Brezžično tiskanje zahteva delujoče omrežje z možnostjo brezžične povezave 802.11b/g/n/ac ali ad, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz ali 5 GHz. Delovanje brezžičnega omrežja se lahko razlikuje glede na teren in razdaljo med tiskalnikom in odjemalcem brezžičnega omrežja.
9. Zahtevana naprava, ki je združljiva z DPS prek IP-ja.
10. Zahteva internetno povezavo in program Canon PRINT Inkjet/SELPHY, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in iPhone 3GS ali novejšimi in z napravo iPod touch 3. generacije ali novejšimi napravami s sistemom iOS 7.0 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom Android 2.3.3 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan tiskalnik. Zahteva združljiv račun družbenih omrežij in zanj veljajo pogoji storitev za račune družbenih omrežij. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Skeniranje v oblak in e-pošto sta na voljo le uporabnikom izvirnih Canonovih črnih.
11. Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in je združljiva z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 8.1 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bitna/32-bitna različica), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 in Mac OS X El Capitan v10.10.5. Minimalne zahteve za Windows in macOS/Mac OS X: 2 GB RAM-a in zaslon z ločljivostjo 1024x768. Aplikacija za mobilne naprave Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in aplikacijo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad Air2 (2. generacija), iPad Mini 4 in iPhone 6s ali

novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom Android 5.x ali novejšo različico. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Podprti so naslednji datotečni formati: JPEG, PNG, HEIF (naprave s sistemom iOS 11 in mac OS v10.13 ali novejša različica), DLP za shranjevanje podatkov, Poster Artist za izvoz podatkov, EasyPhoto+ za izvoz podatkov, Easy-PhotoPrint Editor za izvoz podatkov.

12. Zahteva internetno povezavo in aplikacijo Message In Print, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in iPhone 6 ali novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom Android 5.1 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan tiskalnik. Izvirno vsebino morate ustvariti v aplikaciji/storitvi Message In Print in jo natisniti z združljivim Canonovim tiskalnikom, izdanim avgusta 2009 ali pozneje. Slike in vsebino nato posredujete prejemniku, ki si vsebino ogleda v združljivem programu Message In Print v združljivi napravi. Združljive velikosti papirja vključujejo velikost 3,5" x 3,5" in 4" x 6" in kvadratne medije velikosti 5" x 5", združljive vrste medijev pa vključujejo Canonov originalni fotografski papir Glossy, polsvetleči fotografski papir, fotografski papir Luster in fotografski papir Matte. Pri tem lahko veljajo določene izjeme.
13. Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in je združljiva z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 8.1 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bitna/32-bitna različica), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 in Mac OS X El Capitan v10.10.5. Minimalne zahteve za Windows in macOS/Mac OS X: 2 GB RAM-a in zaslon z ločljivostjo 1024x768. Aplikacija za mobilne naprave Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in aplikacijo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad Air2 (2. generacija), iPad Mini 4 in iPhone 6s ali novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom Android 5.x ali novejšo različico. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Podprti so naslednji datotečni formati: JPEG, PNG, HEIF (naprave s sistemom iOS 11 in mac OS v10.13 ali novejša različica), DLP za shranjevanje podatkov, Poster Artist za izvoz podatkov, EasyPhoto+ za izvoz podatkov, Easy-PhotoPrint Editor za izvoz podatkov.
14. Zahteva internetno povezavo in program Canon PRINT Inkjet/SELPHY, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in iPhone 3GS ali novejšimi in z napravo iPod touch 3. generacije ali novejšimi napravami s sistemom iOS 7.0 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom Android 2.3.3 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan tiskalnik. Zahteva združljiv račun družbenih omrežij in zanj veljajo pogoji storitev za račune družbenih omrežij. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Skeniranje v oblak in e-pošto sta na voljo le uporabnikom izvirnih Canonovih črnih.
15. Canon Print Service je vtičnik tiskalnika za pametne naprave Android, ki omogoča tiskanje iz naprav Android v4.4 – v5.0 na številnih Canonovih tiskalnikih prek omrežja Wi-Fi. Vtičnik ne deluje kot samostojna aplikacija. Brezplačno na voljo v trgovini Google Play.

16. Zahteva internetno povezavo in račun Google. Veljajo pogoji storitev Google. Pri tem lahko veljajo določene izjeme.
17. Funkcija AirPrint zahteva združljivo napravo iPad, iPhone ali iPod Touch s sistemom iOS 7.0 ali novejšo različico in tiskalnik, ki podpira AirPrint, ki mora biti povezan z istim omrežjem kot vaša naprava iOS.
18. Zahteva pametno napravo z nameščeno aplikacijo Canon PRINT Inkjet/SELPHY in povezavo z aktivnim brezžičnim omrežjem, da lahko dokončate namestitev brez kablov.
19. Zahteva mobilno napravo Android z operacijskim sistemom Android 4.4 ali novejšo različico s prednaloženo storitvijo Mopria Print Device in združljivim tiskalnikom PIXMA, ki je povezan z istim brezžičnim omrežjem. Storitve Mopria je na voljo tudi v mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android 4.4, storitev Mopria Print Service pa prenesete iz trgovine Google Play.
20. Amazon, Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, Echo Show, Amazon Tap, Alexa ter vsi povezani logotipi in znamke so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njihovih podružnic. Podpora Alexa je trenutno na voljo v trgovini za sposobnosti Amazon Alexa le za angleščino, francoščino, nemščino in japonščino. Podpora Alexa trenutno ni na voljo v drugih jezikih. Vnaprej preverite, ali je sposobnost Alexa na voljo v vašem jeziku. Uporaba Alexe zahteva povezan aktiven račun pametnega pomočnika in omogočen spremljevalni program, pametna naprava in tiskalnik morata biti aktivno povezana z dovoljenim dostopom do storitve Canon Inkjet Cloud Printing Center in zahtevanimi dejanji, veščinami ali programčki, ki so omogočeni/onemogočeni v združljivem tiskalniku. V Amazonovih pametnih napravah z zasloni glasovni ukazi ne morejo biti prikazani kot besedilo.
21. Zahteva povezan aktiven račun pametnega pomočnika in omogočen spremljevalni program, pametna naprava in tiskalnik morata biti aktivno povezana z dovoljenim dostopom do storitve Canon Inkjet Cloud Printing Center in zahtevanimi dejanji, veščinami ali programčki, ki so omogočeni/onemogočeni v združljivem tiskalniku. V Amazonovih pametnih napravah z zasloni glasovni ukazi ne morejo biti prikazani kot besedilo. Podprti jeziki so angleščina, francoščina in nemščina.
22. Navaden papir (A4, črno-belo). Raven hrupa je izmerjena v skladu s standardom ISO7779.
23. Tiskanje: pri kopiranju ISO/JIS-SCID N2 (tiskanje z brizgalnim tiskalnikom) na navaden papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami.
24. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): vrednost TEC je bila izračunana ob predpostavki, da bo enota 5 dni nenehno preklapljala med načinom delovanja, načinom mirovanja in načinom izklopa ter da bo preostala 2 dni v istem tednu bodisi v načinu mirovanja bodisi izklopljena. Vrednost TEC tega izdelka je izračunala družba Canon sama s pomočjo meritvenega postopka TEC, ki ga ureja Mednarodni program ENERGY STAR.
25. Pogoji: testirano pri običajni temperaturi in vlažnosti, s popolnoma napolnjeno baterijo, med neprekinjenim tiskanjem barvnih datotek ISO/IEC 24712 (5 vzorcev) na navadni papir velikosti A4 v standardnem načinu gonilnika tiskalnika.

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si